



TRPA-L-015C sinyalin gönderilmesi için sinyali gerekli güce taşıyan güç yükseltici birimdir. Birim 25W çıkış gücüne sahiptir. Elektronik harp uygulamalarında kullanılan birim L1,L2,L5 frekans bantlarında (1164-1255 MHz ve 1559-1610 MHz) çalışmaktadır.

- 15 Watt Çıkış Gücü,
- Kompakt Tasarım,
- Pasif Soğutma,
- Yüksek Kazanç,
- Düşük Yansıma Değeri,
- GaN Teknoloji,

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknoloji	GaN Teknoloji
Çalışma Frekansı	L Bant
Çıkış Gücü	15 Watt
Kazanç	54 ± 2dB
Akım Tüketimi	2A Max.
Besleme	28 VDC
Çalışma Sıcaklığı	-40...+85 °C
Kasa Yapısı	92 mm (2r) x 26 mm (h)
Ağırlık	<0.300 kg